

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://center.nt-rt.ru/> || cfn@nt-rt.ru

Center 323 - Измеритель шума цифровой



Особенности

- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2
- Разрешение 0,1 дБ
- Регистратор на 64000 показаний
- Динамический диапазон 60 дБ
- Часы и календарь реального времени
- Светодиодная подсветка дисплея
- Максимальные и минимальные измерения
- USB интерфейс + ПО
- AC / DC выходной сигнал
- Фильтры коррекции АЧХ: А / С

Технические характеристики Измерителя шума цифровой Center 323

Технические параметры	Значение
Уровень шума	Диапазон измерений (Автовыбор) 30...130 дБ
	Диапазоны измерений (Ручной выбор) 30...90 дБ ; 50...110 дБ ; 70...130 дБ
	Погрешность $\pm 1,4$ дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц
	Разрешение 0,1 дБ
	Полоса частот 20 Гц ...8 кГц
	Динамический диапазон 60 дБ
	Тип АЧХ фильтров А ; С

Выход переменного напряжения	Выходной уровень	1 Вскз
	Выходное сопротивление	100 Ом
	Индикация	Превышение верхней границы диапазона измерения
Выход переменного напряжения	Выходной уровень	10 мВ / дБ
	Выходное сопротивление	1 кОм
	Тип индикатора	ЖКИ (светодиодная подсветка у Center 323)
	Цифровая шала	4 разряда ; разрешение 0,1 дБ ; время установления 0,5 с
	Линейная шкала	30 сегментов ; разрешение 2 дБ ; время установления 50 мс
	Скорость измерений	2 изм / с
	Время измерений	Быстро / Медленно
	Объем памяти	64000
	Интервал регистрации	1...60 с
	Тип микрофона	Электретный микрофон интегрирующего типа , диаметр 12,7 мм
	Источник питания (Батарея)	1,5 В типа AAA 4 шт
	Источник питания (Сеть)	Внешний источник питания 5 Впост , микро USB
	Срок службы источника питания	24 ч
	Время автовключения	30 мин
	Условия эксплуатации	0 °С ...40 °С ; влажность : ≤ 80 %
	Габаритные размеры	264 x 63 x 29 мм
	Масса	245 г

Комплектация Измерителя шума цифровой Center 323

- Измеритель шума цифровой Center 323- 1 шт.
- Батарея- 4 шт.
- Ветрозащитный экран- 1 шт.
- Транспортная сумка- 1 шт.
- Штекер \varnothing 3,5 мм микрофона- 1 шт.
- USB- кабель- 1 шт.
- Программное Обеспечение – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации- 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://center.nt-rt.ru/> || cfn@nt-rt.ru